

DATENBLATT

1DA Feinschutz mit FailSafe Ub=48 V DP1LSA-48FS-PTC



Beschreibung

Überspannungs- und Überstromschutz für Signal- und Datenleitungen im MSR-Bereich
 Grobschutz, Feinschutz, Überlastschutz » Failsafe
 Integrierter Überstromschutz durch PTC Widerstand
 Ableitstrom 10 kA, Ansprechspannung 230 V
 Für Gleich- und Wechselspannung
 Erdschiene 2/10 Betriebsstrom 150 mA nominal

Technische Eigenschaften

Anschluss 1	sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Mit Fernmeldekontakt	Nein
Montageart	LSA-Plus steckbar
Signalisierung am Gerät	ohne

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ableiterüberwachung	Frequenz	Nennableitstoßstrom (8/20)	Nennlaststrom	Nennspannung AC	Nennspannung DC	Typ
46150.12	1DA Feinschutz mit FailSafe Ub=12 V DP1LSA-12FS-PTC	Nein	- - - Hz	10 kA	10000 A	24 - 24 V	24 - 24 V	1DA Feinschutz mit Failsafe Ub= 12V
46150.48	1DA Feinschutz mit FailSafe Ub=48 V DP1LSA-48FS-PTC	Nein	- - - Hz	10 kA	10000 A	48 - 48 V	48 - 48 V	1DA Feinschutz mit Failsafe Ub= 48V

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

1DA Feinschutz mit FailSafe Ub=48 V DP1LSA-48FS-PTC

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

