# DATENBLATT

## Digital auf Analog Audio Konverter











### Beschreibung

Mit dem Digital Toslink/Optical SPDIF to RCA Audio Converter können Sie ein 2-Kanal-Digital-Koaxial- oder Toslink/Optical-SPDIF-Eingangssignal in einen analogen Cinch- und 3,5-mm-Stereoausgang umwandeln.
Dieser SPDIF-zu-RCA-Audiokonverter ist perfekt für Heim- und professionelle Audioanwendungen geeignet und spart die Kosten für die Aufrüstung von Geräten für kompatible Verbindungen und bietet separate digitale Coax- und Toslink-Eingänge für die Konvertierung mit zwei Funktionen. Das Design mit kleinem Formfaktor macht es für die Installation an praktisch jedem Ort unabhängig von Platzbeschränkungen geeignet und liefert dennoch ein verlustfreies Audiosignal. Außerdem unterstützt der digitale Koaxial- oder Toslink-zu-RCA-Konverter die Plug-and-Play-Installation, wodurch Sie Zeit und Ärger sparen.

Wandelt den optischen oder koaxialen digitalen PCM-Audioeingang von SPDIF gleichzeitig in analoge Stereo-L/R-RCA- und 3,5-mm-Kabelausgänge um
Unterstützte Abtastraten einschließlich 32 KHz 44,1 KHz, 48 KHz, 96 KHz und 192 KHz,
Unterstützt eingehenden 24-Bit-S/PDIF-Bitstrom
Eingangsauswahl mit automatischer Erkennung mit SPDIF-Priorität; SPDIF-Eingang für koaxiale Eingangsanwendung deaktivieren/trennen

Technische Spezifikationen
Eingangsaudio: Koaxiales oder digitales Toslink-Audio
Audioausgabe: L/R-Audio oder 3,5 mm
Audioeingangsanschluss: Toslink 1 x Cinch (koaxial)



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Digital auf Analog Audio Konverter

Audioausgangsanschluss: 2 x RCA (R/L) 3,5 mm
Abtastrate: 32, 44,1, 48 und 96 KHz
Abmessungen (L-B-H): 56 x 53 x 21 mm
Stromverbrauch: 0,5 Watt (max.)
Stromversorgung durch: USB-Stromkabel

Umweltinformationen
Betriebstemperatur: von 0°C bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit: 10 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
Lagertemperatur: von -10°C bis +80°C
Lagerfeuchtigkeit: von 5 % bis 90 % RH (keine Kondensation)

Packungsinhalt
Haupteinheit
USB-Stromkabel
Benutzerhandbuch

| **Technische Eigenschaften** | |
|---|---|
| Anschlussart Primärseite | 1cCinch |
| Anschlussart Sekundärseite | 2xCinch |
| Dienst Primärseite | RCA |
| Dienst Sekundärseite | RCA |

**Verfügbare Varianten**

| ArtNr. | Bezeichnung | Unique |
|---|---|---|
| IDATA-SPDIF-9 | Digital auf Analog Audio Konverter | Unique |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION