

VGA/Audio zu HDMI Konverter

Art.-Nr. VC-170



Technische Spezifikationen:	
Video Eingangssignal	0.5 ~ 1.0 V _{P-P}
DDC Eingangssignal	5 V _{P-P}
Ausgangssignal	HDMI 1.2a
Unterstützte VGA Auflösungen	640 x 480 / 800 x 600 / 1024 x 768 / 1280 x 720 / 1280 x 768 / 1280 x 960 / 1280 x 1024
Unterstützte HDMI Auflösungen	480-i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Videofrequenz	bis zu 165 MHz
Videoverstärker-Bandbreite	1.65Gbps / 165 MHz
Interlaced (50&60 Hz)	480i / 576i / 1080i
Progressive (50&60 Hz)	480p / 576p / 720p / 1080p
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10% ~ 85% RH (nicht kondensierend)
Lagertemperatur	10°C ~ 80°C
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	5% ~ 90% RH (nicht kondensierend)
Stromversorgung	5 V DC (Netzteil im Lieferumfang)
Abmessungen (L x B x H)	89 mm x 68 mm x 29 mm
Gewicht	120 g

Funktionen:

- Unterstützt HDCP HDMI kompatible Signale
- Eingangssignale VGA und Audio werden in ein HDMI Ausgangssignal konvertiert
- Unterstützt HDTV Auflösungen bis zu 1080p, 2K und 1920 x 1200
- Einfache Bedienung: In Sekunden zu installieren, keine Einstellungen notwendig
- Encodiert Digital Audio zum Videosignal für HDMI Video und Audio
- Computer oder andere Signalquellen mit DVI, YUV oder VGA Ausgang und Audio können an ein HDMI Display angeschlossen werden
- Netzteil im Lieferumfang eingeschlossen

RoHS
konform

Created MN	Date 02.12.09
Last rev. MN	Date 02.12.09

**VGA/Audio zu HDMI
Konverter
VC-170**

