

DATENBLATT

Bidirektionaler Audio Konverter Digital auf Analog / Analog auf Digital



Beschreibung

Dieser Digital-zu-Analog-/Analog-zu-Digital-Combo-Audiokonverter ist entweder für die Heim- oder professionelle Audioumschaltung konzipiert. Es wandelt koaxialen oder optischen digitalen Audioeingang in analogen Stereoausgang über Cinch oder 3,5-mm-Minibuchse um und kann auch analoge Audiosignale in digitale Audiosignale konvertieren, es kann in beide Richtungen konvertieren.

Merkmale

Unterstützt koaxiales oder optisches digitales Audio zu analogem Stereo-Audio

Unterstützt analoges Stereo-Audio zu koaxialem oder optischem Digital-Audio

Unterstützt 2-Kanal-LPCM-Digital-Audiosignalausgang

Unterstützt Abtastraten von 32, 44,1, 48, 96, 128 und 192 kHz bei Digital-zu-Analog, 48-kHz-Abtastrate bei Analog-zu-Digital

Plug-and-Play

Gehäusematerial: ABS

Farbe: Schwarz

Technische Daten

Spannung: DC5V/0,5A

Stromverbrauch: < 1W

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Bidirektionaler Audio Konverter Digital auf Analog / Analog auf Digital

Stromanschluss: Micro-USB
 Digitale Eingangsabtastrate: 32, 44,1, 48, 96, 128 und 192 kHz
 Digitale Ausgangsabtastrate: 48 kHz
 Analoges Audioformat: Stereo
 Eingangs-/Ausgangsschnittstellen: 3,5 mm, R/L, Koaxial
 Eingangsschnittstelle: S/PDIF
 Ausgangsschnittstelle: S/PDIF

Umweltinformationen
 Arbeitstemperatur: von 0 bis ~ 60°C
 Lagertemperatur: von -10 bis ~ 70°C
 Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): von 0 bis ~ 90 %

Packungsinhalt
 Combo-Audiokonverter
 DC5V/0,5A Netzteil
 Benutzerhandbuch

Technische Eigenschaften

Anschlussart Primärseite	1cCinch
Anschlussart Sekundärseite	2xCinch
Dienst Primärseite	RCA
Dienst Sekundärseite	RCA

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
IDATA-SPDIF-8	Bidirektionaler Audio Konverter Digital auf Analog / Analog auf Digital	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

