
# DATENBLATT

## PDU 19" 1HE BN500 8 x Schutzkontakt mit Leistungsmessung (Display)












### Beschreibung

BlueNET500 Steckdosenleiste 19" 1HE im Aluminiumprofil, eloxiert
Mit Leistungsmessung (Display V/A/kW/Hz/PF)
Ausgänge 8 x Schutzkontaktsteckdose schwarz
Zuleitung 2,0 m H05VV-F 3G 1,5 mm² schwarz mit Schutzkontakt-Winkelstecker
Inkl. Montagewinkel

### Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Amperemeter | Ja |
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) | 1 HE |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | SCHUKO |
| Auswertung | lokal |
| Auto ping | Ja |
| Befestigungsmaß | 482,6 mm (19 Zoll) |
| Breite | 44 mm |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Stecker |
| Kabellänge | 2 m |
| Kaskadierbar | Nein |
| Länge | 440 mm |



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## PDU 19" 1HE BN500 8 x Schutzkontakt mit Leistungsmessung (Display)

| | |
|---|---|
| Messfähigkeit | pro PDU |
| Mit Befestigungsmaterial | Ja |
| Mit Display | Ja |
| Mit LED-Anzeige | Nein |
| Mit Sicherung | Nein |
| Montagerichtung | horizontal/vertikal |
| Netzentstörfilter | Nein |
| SNMP | Nein |
| Schaltbar | Nein |
| Schaltfähigkeit | keine |
| Tiefe | 47 mm |
| Versorgungsspannung | 230 V |
| Überspannungskategorie | nicht zutreffend |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr. | Bezeichnung | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363) | Speisung | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | Anzahl der sonstigen Steckdosen | Anzahl der C13 Steckdosen | Anzahl der C20 Steckdosen | Anzahl der C19 Steckdosen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691790.1 | PDU 19" 1HE BN500 8 x Schutzkontakt mit Leistungsmessung (Display) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-phasig, CEE7/7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION