
DATENBLATT

19" PDU BN Essential Metered, 6xCEE7/3, Mess. P.







Beschreibung

BN ESSENTIAL Metered
Messung pro Phase
Eingang: 16A/230V | 3,6kW
Ausgang: 6xCEE7/3 35° Schutzkontaktsteckdose
Zuleitung: 2.0m | 1.5mm²
mit CEE7/7 Schutzkontaktwinkelstecker
Integrierte Funktion zur Messung von Strom,
Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung,
Wirkenergie, Frequenz und Leistungsfaktor
Im Betrieb tauschbarer Controller
Integrierter Webserver mit Webinterface
2x 1Gbit/s Ethernetanschluss
1x USB-A Anschluss
2x Schnittstelle für Sensoren
2.0" TFT Farbdisplay
inkl. Haltewinkel;
mit BACHMANN Logo
Verpackt im Karton

Technische Eigenschaften

Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" PDU BN Essential Metered, 6xCEE7/3, Mess. P.

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)
Auswertung	auf Abstand
Befestigungsmaß	482,6 mm (19 Zoll)
Befestigungsmaß (metrisch)	464,05 mm
Breite	44 mm
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge	2 m
Länge	437,4 mm
Material	Aluminium
Mit Befestigungsmaterial	Ja
Mit Display	Ja
Mit LED-Anzeige	Nein
Mit Sicherung	Nein
Montagerichtung	horizontal/vertikal
Netzentstörfilter	Nein
SNMP	Ja
Schaltbar	Nein
Temperaturmessung	Ja
Tiefe	58,6 mm
Versorgungsspannung	230 V
Überspannungskategorie	2

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Phasen	Farbe	Mit Zähler	Schnittstelle Ethernet	Speisung	Steuerfunktion	Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	Zuleitung	Stecker
691791.102	19" PDU BN Essential Metered, 6xCEE7/3, Mess. P.	1	Aluminium	Ja	Ja	230 V	Nein	6	2 m	1-phasig, CEE 7/7

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION