


DATENBLATT

19" 1HE Steckdosenleiste 8xCEE 7/3 rot, Zuleitung C14, 10A Feinsicherung schwarz



Beschreibung

19" 1HE Steckdosenleiste im Aluminiumprofil
Ausgänge 8 x CEE 7/3
Mit Überlastschutz 10 A
Mit erhöhtem Personenschutz gegen elektrischen Schlag
Zuleitung 2,0 m H03VV-F 3G 1,0 mm² mit Stecker IEC C14
Farbe Ausgänge rot, Gehäuse Aluminium
Zertifizierungen CE, RoHS

Technische Eigenschaften

Aderquerschnitt	1,00 mm ²
Anzahl Phasen	1
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Art des Netzanschlusses	C14
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsmaß (standardisiert)	465 mm
FI-Schalter	Nein
Farbe der Zuleitung	schwarz
Gehäuseform	rechteckig
Halogenfrei	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" 1HE Steckdosenleiste 8xCEE 7/3 rot, Zuleitung C14, 10A Feinsicherung schwarz

Lieferumfang	1 x Steckdosenleiste inkl. Befestigungswinkel
Länge der Zuleitung	1,8 m
Max. Anschlussleistung	2500 W
Mit Deckel	Nein
Nennspannung	250 V
Nennstrom	10 A
Netzentstörfilter	Nein
Oberfläche	anodisiert/eloxiert
Schutzart	IP20
Thermosicherung	Ja
Transparent	Nein
Verdrehter Zentraleinsatz	Ja
Verpackung	Polybag im Karton
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Aluminium Aluminium
Winkel verdrehter Zentraleinsatz	45°
Überspannungsschutz	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Antibakterielle Behandlung	Anzahl der CEE7/3-Steckdosen	Farbe	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Kompatibel mit Amazon Alexa	Kompatibel mit Apple HomeKit	Kompatibel mit Google Assistant	Mit Ein-/Ausschalter	Höhe	RAL-Nummer (ähnlich)
EK631CD.1	19" 1HE Steckdosenleiste 8xCEE 7/3 rot, Zuleitung C14, 10A Feinsicherung schwarz	Nein	8	schwarz	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	45 mm	9005
EK631CD.1GR	19" 1HE Steckdosenleiste 8xCEE 7/3 rot, Zuleitung C14, 10A Feinsicherung grau	Nein	8	grau	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	45 mm	7035

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

