DATENBLATT

Media Konverter 2 x SFP Gigabit Ports



Beschreibung

Einzelnutzung oder im Chassis (EL0CH1)
Möglichkeiten der Medienumwandlung von Kupfer zu LWL via RJ45 zu MGBIC (EL029)
oder Modenwechsel von Singlemode - Multimode, Multimode-Singlemode via
2 MGBICs (EL031)
Autonegotiation und Auto MDI/MDIX
Diagnose LEDs
Externes Netzteil im Lieferumfang
Metallgehäuse (L x B x H): 94 x 71 x 26 mm

Technische Eigenschaften

Anzahl der Mini-GBIC-Ports	2
Bauform	Einzelgerät
Breite	71,0 mm
Distanz	-
Ethernet	Ja
Fast Ethernet	Ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage	Nein
Gigabit Ethernet	Ja
Höhe	26,0 mm
LWL-Port	2 x MGBIC 1000Mbit/s
Layer 2	Nein
Managed	Nein
Medium	MM oder SM
Power over Ethernet	Nein
Tiefe	94,0 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 29-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Media Konverter 2 x SFP Gigabit Ports

Verfügbare Varianten		
ArtNr.	**Bezeichnung**	**Unique**
EL031	Media Konverter 2 x SFP Gigabit Ports	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION