

DATENBLATT

DisplayPort 1.2 Audio/Video Anschlusskabel, schwarz, 1 m



Beschreibung

- DisplayPort 20-poliger Stecker auf DisplayPort 20-poliger Stecker
- Bietet hohe Bandbreite, Audio- / visuelle Signale zwischen PCs und digitalen Monitoren und anderen Geräten, die den standardisierten DisplayPort unterstützen - bis zu 4K Auflösung und HDCP / DPCP
- Unterstützt HDMI und DVI
- Vollständig geschirmt für bessere EMV-Eigenschaften
- Plug & Play für Gerät-zu-Gerät-Anwendungen
- Gehäuse aus PVC
- Farbe: Schwarz

Allgemeine Informationen

- Kompatibel mit DisplayPort 1.2
- Unterstützt Datenübertragungsraten 4K @ 60Hz, 4096x2160 bis zu 5,4 Gbps x 4 layer (HBR2 5,4 Gbps, 2,7 Gbps und HBR RBR 1,62 Gbps)

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

DisplayPort 1.2 Audio/Video Anschlusskabel, schwarz, 1 m

Standards und Zertifizierungen

- UL 20276

Verpackungsinhalt

- 1x DisplayPort 1.2 Anschlusskabel

Technische Eigenschaften

Anzahl der Pole Anschluss 1	20
Anzahl der Pole Anschluss 2	20
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1	DisplayPort (DP)
Steckverbindertyp Anschluss 2	DisplayPort (DP)

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge
ICOC-DSP-A-005	DisplayPort Anschlusskabel, St.-St., 0,5m, schwarz	schwarz	0,5 m
ICOC-DSP-A-010	DisplayPort 1.2 Audio/Video Anschlusskabel, schwarz, 1 m	schwarz	1,0 m
ICOC-DSP-A-020	DisplayPort 1.2 Audio/Video Anschlusskabel, schwarz, 2 m	schwarz	2,0 m
ICOC-DSP-A-030	DisplayPort 1.2 Audio/Video Anschlusskabel, schwarz, 3 m	schwarz	3,0 m
ICOC-DSP-A-050	DisplayPort 1.2 Audio/Video Anschlusskabel, schwarz, 5 m	schwarz	5,0 m
ICOC-DSP-A-075	DisplayPort 1.2 Audio/Video Anschlusskabel, schwarz, 7,5 m	schwarz	7,5 m
ICOC-DSP-A-100	DisplayPort 1.2 Audio/Video Anschlusskabel, schwarz, 10 m	schwarz	10,0 m

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

