# DATENBLATT

## Konverter DisplayPort 1.2 auf HDMI, Stecker/Stecker, schwarz, 2 m















### Beschreibung

• Konvertiert das DisplayPort 1.2-Signal in ein HDMI-Signal
• Bietet ein hochwertiges digitales Videosignal – besonders geeignet für den Einsatz neuer DisplayPort-Quellen mit einem vorhandenen HDMI-Monitor
• Unterstützt Deep Color, Anwendungsbandbreite 10,8 Gbps und Auflösungen bis zu 4Kx2K
• Kompaktes Design für einfache Anbindung und strukturierte Kabelführung

### Technische Spezifikationen

• Unterstützt DisplayPort 1.2 und HDMI 1.4b als Eingang
• Unterstützt eine maximale Videoauflösung von 4Kx2K
• Unterstützt Deep Color 10/12-Bit Videoformate bis zu 1080p und 3D 2,25 Gbit/s (720p / 50/59,94/60 Hz, 1080i / 50/59,94/60 Hz, 1080p / 23,98/24 Hz, 1080P / 50/59,94/60 Hz) bis zu 2,97 Gbps

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Konverter DisplayPort 1.2 auf HDMI, Stecker/Stecker, schwarz, 2 m

**Anschlüsse**
- 1x DisplayPort 20-poliger Stecker
- 1x HDMI 19-poliger Stecker
- Kontaktmaterial: vernickelt
- Umspritzte PVC-Tülle

**Kabel**
- Innenleiter: AWG 30
- Prüfspannung: 300 V DC
- Geschirmt

**Allgemeine Informationen**
- Unterstützt 8-Bit- und 10-Bit Deep Color
- Bandbreite 10,8 Gbps

**Normen und Zertifizierungen**
- UL 20276

**Verpackungsinhalt**
- 1x Konverterkabel DisplayPort 1.2 auf HDMI

| Technische Eigenschaften | |
|---|---|
| Anschluss 1 Winkelung | 180° |
| Anzahl der Pole Anschluss 1 | 20 |
| Anzahl der Pole Anschluss 2 | 19 |
| Ausführung Anschluss 1 | Stecker |
| Ausführung Anschluss 2 | Stecker |
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | DisplayPort (DP) |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | HDMI Typ A |

**Verfügbare Varianten**

| ArtNr. | Bezeichnung | Farbe | Länge |
|---|---|---|---|
| ICOC-DSP-H12-010 | Konverter DisplayPort 1.2 auf HDMI, Stecker/Stecker, schwarz, 1 m | schwarz | 1,0 m |
| ICOC-DSP-H12-020 | Konverter DisplayPort 1.2 auf HDMI, Stecker/Stecker, schwarz, 2 m | schwarz | 2,0 m |
| ICOC-DSP-H12-030 | Konverter DisplayPort 1.2 auf HDMI, Stecker/Stecker, schwarz, 3 m | schwarz | 3,0 m |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION