DATENBLATT

Digital Audio zu Analog Audio Konverter













Beschreibung

Wandelt digitale koaxiale oder Toslink-Audiosignale in ein analoges links/rechts Signal um, so dass Sie moderne Soundsysteme mit klassischem analogem Stereo verbinden können

Eigenschaften

- Konvertiert koaxiale oder Toslink-Digitalaudiosignale in ein analoges L / R
- Unterstützt Abtastraten bei 32, 44.1, 48 und 96 KHz
- 24-Bit S / PDIF-Eingangsstrom auf dem linken und rechten Kanal
- Zeigt keine elektromagnetischen Störungen
- Einfach zu installieren und zu bedienen
- Wird in einer praktischen Displaybox mit Magnetverschluss geliefert

Spezifikationen

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Digital Audio zu Analog Audio Konverter

- Audioeingang: Koaxiales Digital-Audio (RCA) oder Toslink (S / PDIF)
- Audioausgang: Stereo L / R (RCA x 2)
- Audio Line-Eingang: Toslink, 1x RCA (koaxial)
- Anschluss Audioausgang: 2 x RCA (L / R)
- Abtastfrequenz: 32, 44.1, 48 und 96 KHz

Mechanik
- Abmessungen (H-B-T) 51 x 41 x 26 mm
- Gewicht (netto) 78g

Umwelt
- Betriebstemperatur: 0 bis +70
- Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 85% RH (nicht kondensierend)
- Lagertemperatur: -10 ° bis + 80 °
- Lagerfeuchtigkeit 5% bis 90% RH (nicht kondensierend)

Versorgung
- Externe Stromversorgung 5V DC @ 2A
- Leistungsaufnahme 0.5 Watt (max.)

Zertifizierungen
- EC
- FCC
- RoHS
- WEEE

Gehäuseinhalt
- Audio-Digital-Analog-Wandler
- 5V DC Stromversorgung

Technische Eigenschaften	
Anschlussart Primärseite	1cCinch
Anschlussart Sekundärseite	2xCinch
Dienst Primärseite	RCA
Dienst Sekundärseite	RCA

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
IDATA-SPDIF-3	Digital Audio zu Analog Audio Konverter	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION