
DATENBLATT

Bidirektionaler Audio Konverter Digital auf Analog / Analog auf Digital









Beschreibung

Dieser Digital-zu-Anlog-/Analog-zu-Digital-Combo-Audiokonverter ist entweder für die Heim- oder professionelle Audioumschaltung konzipiert. Es wandelt koaxialen oder optischen digitalen Audioeingang in analogen Stereoausgang über Cinch oder 3,5-mm-Minibuchse um und kann auch analoge Audiosignale in digitale Audiosignale konvertieren, es kann in beide Richtungen konvertieren.

Merkmale
Unterstützt koaxiales oder optisches digitales Audio zu analogem Stereo-Audio
Unterstützt analoges Stereo-Audio zu koaxialem oder optischem Digital-Audio
Unterstützt 2-Kanal-LPCM-Digital-Audiosignalausgang
Unterstützt Abtastraten von 32, 44,1, 48, 96, 128 und 192 kHz bei Digital-zu-Analog, 48-kHz-Abtastrate bei Analog-zu-Digital
Plug-and-Play
Gehäusematerial: ABS
Farbe: Schwarz

Technische Daten
Spannung: DC5V/0,5A
Stromverbrauch: < 1W

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Bidirektionaler Audio Konverter Digital auf Analog / Analog auf Digital

Stromanschluss: Micro-USB
Digitale Eingangsabtastrate: 32, 44,1, 48, 96, 128 und 192 kHz
Digitale Ausgangsabtastrate: 48 kHz
Analoges Audioformat: Stereo
Eingangs-/Ausgangsschnittstellen: 3,5 mm, R/L, Koaxial
Eingangsschnittstelle: S/PDIF
Ausgangsschnittstelle: S/PDIF

Umweltinformationen
Arbeitstemperatur: von 0 bis ~ 60°C
Lagertemperatur: von -10 bis ~ 70°C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): von 0 bis ~ 90 %

Packungsinhalt
Combo-Audiokonverter
DC5V/0,5A Netzteil
Benutzerhandbuch

Technische Eigenschaften	
Anschlussart Primärseite	1cCinch
Anschlussart Sekundärseite	2xCinch
Dienst Primärseite	RCA
Dienst Sekundärseite	RCA

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
IDATA-SPDIF-8	Bidirektionaler Audio Konverter Digital auf Analog / Analog auf Digital	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION