

DATENBLATT

Stabilisiertes Steckernetzteil 12V 1500mA, Hohlstecker 5.5x2.5mm schwarz



Beschreibung

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein stabilisiertes Netzteil zum Laden und Betreiben elektrischer Geräte mit Gleichstromanschluss (DC). Es wandelt die Netzspannung in eine Ausgangsspannung von 12 V um und bietet Schutz gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Überstrom.

Technische Daten

Universelles, stabilisiertes Netzteil
 Eingangsspannung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
 Eingangsstecker: Eurostecker
 Ausgangsspannung: 12 V DC
 Maximaler Ausgangsstrom: 1,5 A (1500 mA)
 Ausgangsleistung: 18 W
 Ausgangsstrom: 1,5 A
 Standby-Verbrauch: 0,1 W
 Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 85 %
 Effizienz bei geringer Last (10 %): 80 %
 Ausgangsstecker: 5,5 x 2,5 x 10 mm (Rundstecker)
 Abmessungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Stabilisiertes Steckernetzteil 12V 1500mA, Hohlstecker 5.5x2.5mm schwarz

Länge: 77 mm
 Breite: 75 mm
 Höhe: 28 mm
 Kabellänge: ca. 180 cm
 Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: 0 – 40 °C
 Lagertemperatur: -40 – 70 °C
 Lieferumfang

Stabilisiertes Netzteil 12 V, 5,5 x 2,5 mm (Modell IPW-12DC1A3)
 Bedienungsanleitung

Technische Eigenschaften

Anschlussart	Hohlstecker 5.5x2.5mm
Ausgangsspannung	12 – 12 V
Ausgangsspannungsart	DC
Ausgangsstrom	1500 mA
Eingangsspannung	100 – 240 V
Montageart	sonstige
Stabilisiert	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
IPW-12DC1A3	Stabilisiertes Steckernetzteil 12V 1500mA, Hohlstecker 5.5x2.5mm schwarz	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

