

DATENBLATT

INFRALAN® Spleißbox ausziehbar SC/APC, 12 Pigtails, abgesetzt / 6 Kupplungen, OS2



Beschreibung

Komplett bestückte INFRALAN® Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails

Die SC Pigtails sind abgesetzt und in die Spleißkassette eingeführt

Messprotokolle der SC Pigtails sind in der Box hinterlegt

Metallgehäuse tiefenverstellbar (45mm) über die 19" Befestigungswinkel

Alle Versionen der Spleißbox werden mit 24 Kupplungsöffnungen geliefert und bei geringerer Bestückung mit Blindeinsätzen versehen

Rückseitige Kabeleinführung mit jeweils 2x M20 Öffnungen pro Seite. Die M20 Öffnungen können durch Tausch der Öffnungsplatte durch eine Winkelplatte (SB-A-GR-WINKEL) auch seitlich ausgeführt werden. Zusätzlich ist eine mittige Kabeleinführung für 20x Simplex Kabel (bis 4,3mm) vorhanden.

inkl. 1 x PG16

6 x selbstklebende Faserführung

Technische Eigenschaften

Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Ausziehbar	ausziehbar
Breite	483.0 mm
Faserart	Singlemode 9/125
Faserklasse	OS2 gemäß ITU-T G.652.D
Höhe	44.5 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

INFRALAN® Spleißbox ausziehbar SC/APC, 12 Pigtails, abgesetzt / 6 Kupplungen, OS2

Kupplungen	SC-Duplex
Kupplungsmaterial	Kunststoffkupplung
Mit Frontplatte	Ja
Mit Gehäuse	Ja
Mit Pigtails	Ja
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Pigtails vorbereitet	abgesetzt
Tiefe	244,0 mm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Mit Anzahl Kupplungen/Adapter	Pigtail	Steckverbindertyp außen	RAL-Nummer	Steckverbindertyp innen	Kupplungsfarbe
ISB-SCDA-06-2-SW-ABA	INFRALAN® Spleißbox ausziehbar SC/APC, 12 Pigtails, abgesetzt / 6 Kupplungen, OS2	schwarz	6	12 x SC/APC	SC-Duplex	9005	SC-Duplex	grün
ISB-SCDU-06-2-SW-ABA	INFRALAN® Spleißbox ausziehbar SC, 12 Pigtails, abgesetzt / 6 Kupplungen, OS2	schwarz	6	12 x SC	SC-Duplex	9005	SC-Duplex	blau

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

