

DATENBLATT

Gigabit PoE bt to USB-C PD 3.0 Splitter



Beschreibung

Übertragung und Empfang mit Kabelgeschwindigkeit von 10/100/1000 Mbit/s
 Integriert Nicht-PoE-Geräte mit Power Over Ethernet-Unterstützung
 Schützt Netzwerkgeräte mit Kurzschlusschutz
 Reduzieren Sie die Kosten für Installation und Netzwerkausrüstung
 Kompakter Splitter unterstützt Gigabit-Geschwindigkeiten
 Liefert eine Leistung von bis zu 45 Watt

Der LevelOne POS-5001 Gigabit High Power PoE Splitter teilt ein vernetztes PoE-Signal in getrennte Strom- und Gigabit-Datenquellen auf. Mit diesem Gerät können Administratoren PoE-Kabel mit Gigabit-Geschwindigkeit über große Entfernungen verlegen und dann das PoE-Signal in getrennte Daten- und Stromquellen aufteilen, um Nicht-PoE-Geräte zu vernetzen. Aktive Splitter sind auch in den folgenden Ausgangsspannungen (5V~24V) USB Typ-C erhältlich.

Allgemein
 Farbe Schwarz

Merkmale
 Übertragung und Empfang mit Kabelgeschwindigkeit von 10/100/1000 Mbit/s
 5-24V-Ausgang über USB Typ-C
 PoE-Funktionen Maximale Ausgangsleistung bis zu 50 W.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Gigabit PoE bt to USB-C PD 3.0 Splitter

Andere

Zulassungen und Konformität CF/FCC

Betriebsfeuchtigkeit 0 % RH ~ 95 % RH

Betriebstemperatur 0°C ~ 40°C

Lagerfeuchtigkeit 0 % RH ~ 95 % RH

Lagertemperatur 0°C ~ 70°C

Lieferumfang

POS-5001

Physikalische Spezifikationen

Abmessungen (B x T x H) 80x53x24

Produktgewicht (kg) 0,08

Systemspezifikationen

Indikator Power / Link/Act

Portkonfiguration RJ-45, USB Typ-C

Energieverbrauch <2W

Standards IEEE 802.3af

IEEE 802.3at

IEEE 802.3bt

Technische Eigenschaften

Gigabit Ethernet	Ja
Hersteller	LevelOne

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
POS-5001	Gigabit PoE bt to USB-C PD 3.0 Splitter	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.