DATENBLATT

Konverter Kabel Adapter USB 3.1 Type C M auf Displayport F

Beschreibung

Dieser Konverter ermöglicht es, einen zusätzlichen Monitor an den Desktop- oder Laptop USB-Port anzuschließen, sodass Videos oder Diashows auf einer großen Leinwand gezeigt werden können.

Eigenschaften

• Eingang: Typ C Standard USB 3.1, Ausgang: DisplayPort
• Verdrehsicherer USB Typ C Anschluss, für eine einfache Verbindung
• Unterstützt Datenraten von 5,4 Gbps linear (HBR2), 2,7 Gbps (HBR) und 1,62 Gbps (RBR)
• Unterstützt Auflösungen bis zu 3840x2600 / 60Hz (Spiegelung) im DP1.1 (oder 1.2) Modus SST
• USB Typ C zu DisplayPort 1.2 Konverter
• Unterstützt mehrere Farbformate: RGB 6/8/10/12-bpcs und YCbCr4: 4: 4, YCbCr4: 2: 2.8/10/12bpcs
• Unterstützt DisplayPort 1.2 abwärtskompatibel
• Unterstützt Auflösungen: 4Kx2K, 24Hz/25Hz/30Hz; 1080p, 24Hz/50Hz/60Hz; 720P, 480P, 576i, 480i / 50Hz und 60Hz
• Über einen USB-Bus betrieben (keine externe Stromversorgung erforderlich)

Technische Spezifikationen

• Eingang: 1x USB 3.1 Typ C Stecker
• Ausgang : 1x DisplayPort Buchse
• Maximale Auflösung: 3840x2600

Umgebungsbedingungen

• Umgebungstemperatur: 0-45°C
• Umgebungsfeuchtigkeit: 10%-85% (nicht kondensierend)
• Lagertemperatur: -10°C bis +80°C
• Lagerfeuchtigkeit: 5% -90% (nicht kondensierend)

Abmessungen

• Breite: 41,5 mm
• Tiefe: 37 mm
• Höhe: 14,5 mm
• Kabellänge: 150 mm

Zertifizierungen

• EC
• FCC

Verpackungsinhalt

• 1x USB Konverter C / DisplayPort
• 1x Bedienungsanleitung

Technische Eigenschaften

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Konverter Kabel Adapter USB 3.1 Type C M auf Displayport F

Anschluss 1	USB-C
Anschluss 2	DisplayPort
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Buchse

Verfügbare Varianten

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION