

Datenblatt

ME1010



HDMI Switch 5-Port inkl. Fernbedienung + Netzteil unterstützt 3D / 1080p

Dieser HDMI Switch ermöglicht die Umschaltung von bis zu fünf angeschlossenen HDMI-A/V-Signalquellen an einem HDMI Endgerät. Die Umschaltung der angeschlossenen Geräte an das Display erfolgt wahlweise automatisch via Fernbedienung oder manuell am Gerät. Der HDMI Switch inkl. Verstärker (für Überlängen) unterstützt das 3D / 1080p Bildformat ohne Qualitätsverlust. Für die Verteilung von perfektem Bild und Kinosound verschiedener Geräte (z.B. Receiver, BlueRay Player, PS3, XBOX360) an ein Display ist dieser HDMI Switch die perfekte Lösung.

Features

- Ermöglicht die Umschaltung von bis zu fünf angeschlossenen HDMI-A/V-Signalquellen an einem HDMI Endgerät
- HDTV Auflösungen : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080)
- PC Auflösungen : VGA, SVGA, XGA, SXGA, WUXGA (1920 x 1200)
- Unterstützt HDMI (3D, deep color)
- HDCP, DDC kompatibel
- Unterstützt Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Plug-and-Play, keine Softwareinstallation erforderlich
- Inkl. Netzteil
- Inkl. Fernbedienung

Spezifikationen

Anschlüsse	
HDMI-Eingang	5 x HDMI Typ A Buchse
HDMI-Ausgang	1 x HDMI Typ A Buchse
Infrarot	1 x Fernbedienung
Stromversorgung	5V DC@2A (extern)
Grafik	
Auflösung	HDTV Auflösungen : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080) PC Auflösungen : VGA, SVGA, XGA, SXGA, WUXGA (1920 x 1200)
Stromverbrauch	10 W
Physische Eigenschaften (Gehäuse)	
Abmessungen(L-B-H)	155 x 69,5 x 23 mm
Material	Kunststoff
Gewicht	270 g
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 70 °C
Lagertemperatur	-10 - 80 °C
Feuchtigkeit	5 - 90 % rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend
Lieferumfang	HDMI Switch, IR-Fernbedienung, Netzteil, Manual

